V1 07.25

Tunstall

Ficha de producto

Terminal domiciliario

Lifeline GSM

¿Qué es?

El Lifeline GSM es un terminal de teleasistencia fácil de usar que permite solicitar ayuda a través del pulsador personal y enviar alarmas y alertas desde los sensores de seguridad durante las 24 horas del día, a través de una red móvil. El terminal incluye una conexión POTS para usar con una conexión telefónica fija.

¿Para quién?

Ideal para cualquier persona que necesite apoyo adicional para mantener la independencia en casa y no disponga de línea telefónica fija.

¿Cómo funciona?

El terminal Lifeline GSM se conecta con una amplia gama de sensores de teleasistencia para emitir una alarma en caso de emergencia. Se conecta directamente a un centro de atención a través de una red de telefonía móvil cuando no hay línea fija disponible.

Las personas usuarias pueden pulsar el botón del terminal o del colgante para pedir ayuda al centro de atención. Un equipo de profesionales responderá a la llamada de alarma a través del altavoz/micrófono del terminal y tomará las medidas adecuadas, como contactar con un familiar, una persona cuidadora o los servicios de emergencia.

El Lifeline GSM incorpora la tecnología patentada STMF (Single Tone Multi Frequency) de Tunstall que ayuda a asegurar que sus productos continúen operando eficazmente en redes de próxima generación (NGN) y GSM.

Más información
Lifeline GSM

Características

- Diseño ergonómico y contemporáneo para adaptarse al hogar.
- Botón de alarma en relieve para ayudar a las personas usuarias con discapacidad visual.
- Dos opciones de montaje: sobremesa o en pared.
- Teclado integrado en el reverso del terminal para una fácil programación.
- Sonido de alta calidad.
- Función manos libres para contestar llamadas telefónicas entrantes.
- Fácil cambio entre los modos manos libres y auricular.
- El volumen de sonido de las llamadas entrantes aumenta progresivamente mientras la llamada no sea respondida.
- Alertas automáticas y acústicas de fallos en el suministro eléctrico o en la línea telefónica.
- Las llamadas no críticas (por ejemplo, advertencia de batería baja) se quedan en cola para evitar la interrupción de la llamada.
- Posibilidad de emitir un pitido que alerta si la persona usuaria no puede hablar en caso de alarma.
- Funciones de prueba de colgante, cobertura y llamada.
- Monitorización de la inactividad durante períodos de tiempo específicos.
- Batería de respaldo monitorizada.
- Tecla de Ausencia: suspende el control de inactividad y cambia al modo de monitorización de intrusión.
- Funcionalidad de alarma de intrusión.
- Configuración basada en eventos del comportamiento de la persona y la respuesta que se requiera.
- Programación de llamadas de alarma a 10 números de teléfono registrados.
- Programación local avanzada: aplicación de software PC Connect para la programación del terminal a través de un PC o portátil conectado (requiere interfaz de programación TAPIT).
- Posibilidad de conectar hasta 15 sensores de teleasistencia.
- Facilidad de gestión de visitas críticas: permite que se emita una alerta si una persona cuidadora no ha confirmado la visita programada al domicilio.
- Función de recordatorio: recuerda información clave, por ejemplo, la hora de la medicación, utilizando mensajes automáticos que requieren la confirmación de la persona usuaria para mayor tranquilidad.
- Grabación de mensajes: los mensajes y recordatorios automáticos pueden sustituirse por otros para tranquilizar y proporcionar mayor seguridad a la persona usuaria.
- Instalación y configuración *Plug and Play*: con un teclado de instalación integrado que permite una programación sencilla de forma presencial y reduce el tiempo de instalación.

Especificaciones

Datos técnicos

Dimensiones:
215 x 195 x 36 mm

Peso:
777 g

Conectividad para teleasistencia:
15 entradas para sensores vía radio, 1 entrada cableada (a través del puerto auxiliar)

Alimentación principal:
Toma eléctrica 230V ac 13A

Batería de reserva:
Capacidad de 200mAhr (recarga interna continua)

Tiempo de respaldo:
45 horas en modo de espera, 40 horas con una alarma de 30 minutos

Radiofrecuencia:
869 MHz (frecuencia europea de teleasistencia)

Rango de cobertura:
Hasta 50 m en edificios, hasta 125 m fuera de edificios (en línea recta sin obstáculos)

REN:
1

Conexiones externas:
Cable telefónico de 3m con enchufe BS 6312, módulo de fuente de alimentación superior con cable de 3m

Temperatura:
Rango óptimo de funcionamiento: de 0°C a 45°C
Almacenamiento: de -10°C a 50°C

Humedad relativa:
Humedad relativa de funcionamiento (sin condensación): 0 a 80%.

Humedad relativa de almacenamiento (sin condensación): 0 a 93%.

Normas

GSM:
Banda cuádruple homologada 850/900/1800/1900 MHz

EMC:
EN 55032, EN 55024, EN 50130-4, EN 301 489-1, EN 301 489-3

Seguridad:
EN 60950-1

Radio:
EN 300 220-2 CAT 1

CE:
Cumple

Teleasistencia:
EN 50134-1 (requerimientos del sistema), EN 50134-2 (dispositivo de activación)

Diseño, fabricación, instalación y mantenimiento:
ISO 9001:2008

Garantía:
3 años de garantía de devolución.
Ampliación opcional de 2 años.

¿Quieres saber más sobre
nuestras soluciones?

Tunstall

Tunstall forma parte del Grupo Tunstall. Nuestra política de continuo desarrollo implica que las especificaciones y apariencia del producto pueden cambiar sin previo aviso. Tunstall no asume ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones contenidos en este documento.